4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.09 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	10.1	4.9	CB40
55	50.5	11.5	4.3	CB40
48	58.2	13.2	3.9	CB40
41	68.0	15.4	3.4	CB40
34	82.7	16.0	3.1	CB40
26	108.7	20.7	2.5	CB40
25	113.9	22.7	4.3	CB50
22	126.9	24.2	2.2	CB40
17	165.1	26.4	1.6	CB40
16	170.1	30.3	2.7	CB50
14	199.3	34.9	2.5	CB50
13	222.1	34.8	1.3	CB40
11	261.9	34.6	1.7	CB50
9	295.2	36.2	0.8	CB40
n_1 = 1400 min^{-1}				
32	44.3	19.6	3.0	CB40
28	50.5	22.3	2.6	CB40
27	52.1	24.0	4.2	CB50
24	58.2	25.7	2.3	CB40
23	61.0	28.1	3.6	CB50
21	68.0	30.1	2.0	CB40
19	73.3	28.4	3.5	CB50
17	82.7	30.5	1.9	CB40
16	90.2	34.9	2.9	CB50
14	97.2	37.6	2.7	CB50
13	108.7	40.0	1.5	CB40
12	113.9	44.1	2.3	CB50
11	126.9	46.7	1.3	CB40
8	165.1	48.7	1.0	CB40
8	170.1	56.4	1.7	CB50
n_1 = 900 min^{-1}				
20	44.3	30.5	1.9	CB40
19	48.3	33.7	3.0	CB50
18	50.5	32.8	1.8	CB40
17	52.1	36.3	2.8	CB50
15	58.2	37.8	1.6	CB40
15	61.0	42.5	2.4	CB50
13	68.0	44.2	1.4	CB40
12	73.3	44.1	2.3	CB50
11	82.7	47.4	1.2	CB40
10	90.2	50.0	2.0	CB50
9	97.2	53.8	1.9	CB50
8	108.7	57.1	1.1	CB40

4.8 CB Gearmotors performances

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.09 kW				
n_1 = 900 min^{-1}				
8	110.3	61.1	4.2	CB70
8	113.9	63.1	1.6	CB50
7	126.9	66.7	0.9	CB40
7	130	72.0	3.5	CB70
5	165.1	67.8	0.9	CB40
5	166.1	77.7	3.6	CB70
5	170.1	79.6	1.3	CB50
5	199.3	93.3	1.1	CB50
4	225.4	109.8	4.2	CB85
4	227.5	106.5	2.6	CB70
3	286.4	117.6	2.8	CB85
3	295	118.3	1.5	CB70
3	338.9	116.5	1.6	CB70
3	342.1	124.1	2.6	CB85
2	393.8	135.4	1.4	CB70
2	394.1	143.0	2.3	CB85
0.13 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	14.5	3.4	CB40
55	50.5	16.6	3.0	CB40
48	58.2	19.1	2.7	CB40
46	61.0	20.8	4.5	CB50
41	68.0	22.3	2.3	CB40
38	73.3	21.5	4.3	CB50
34	82.7	23.1	2.2	CB40
31	90.2	26.4	3.5	CB50
29	97.2	28.4	3.2	CB50
26	108.7	29.9	1.7	CB40
25	113.9	32.8	3.0	CB50
22	126.9	34.9	1.5	CB40
17	165.1	38.1	1.1	CB40
16	170.1	43.7	1.9	CB50
14	199.3	50.4	1.7	CB50
13	222.1	50.2	0.9	CB40
11	261.9	49.9	1.2	CB50
8	347	66.2	0.9	CB50
7	406.7	75.7	0.8	CB50
n_1 = 1400 min^{-1}				
32	44.3	28.3	2.1	CB40
29	48.3	32.1	3.1	CB50
28	50.5	32.2	1.8	CB40
27	52.1	34.7	2.9	CB50

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.13 kW				
n_1 = 1400 min^{-1}				
24	58.2	37.2	1.6	CB40
23	61.0	40.6	2.5	CB50
21	68.0	43.4	1.4	CB40
20	69.6	45.7	4.5	CB70
19	73.3	41.0	2.4	CB50
17	82.6	46.1	4.4	CB70
17	82.7	44.0	1.3	CB40
16	90.2	50.4	2.0	CB50
14	97.2	54.3	1.8	CB50
13	108.7	57.8	1.0	CB40
13	110.3	61.6	3.3	CB70
12	113.9	63.6	1.6	CB50
11	126.9	67.5	0.9	CB40
11	130	72.6	2.8	CB70
8	166.1	81.0	2.8	CB70
8	170.1	81.5	1.2	CB50
7	199.3	95.4	1.0	CB50
6	225.4	113.9	3.4	CB85
6	227.5	111.0	2.0	CB70
5	286.4	109.2	2.6	CB85
5	295	109.9	1.5	CB70
4	338.9	126.2	1.3	CB70
4	342.1	130.4	2.2	CB85
4	393.8	146.7	1.1	CB70
4	394.1	150.3	1.9	CB85
3	460	175.4	1.6	CB85
3	464.3	172.9	1.0	CB70
n_1 = 900 min^{-1}				
20	44.3	44.0	1.3	CB40
19	48.3	48.6	2.1	CB50
18	50.5	47.4	1.3	CB40
17	52.1	52.5	1.9	CB50
15	58.2	54.6	1.1	CB40
15	59.1	57.9	4.5	CB70
15	61.0	61.4	1.6	CB50
13	68.0	63.8	0.9	CB40
13	69.6	68.2	3.9	CB70
12	73.3	63.7	1.6	CB50
11	82.6	71.8	3.5	CB70
11	82.7	68.4	0.9	CB40
10	90.2	72.2	1.4	CB50
9	97.2	77.8	1.3	CB50
8	110.3	88.2	2.9	CB70
8	113.9	91.1	1.1	CB50
7	128.8	103.1	4.5	CB85

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

4.8 CB Gearmotors performances

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

0.13 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 900 min^{-1}				
7	130	104.0	2.4	CB70
5	166.1	112.3	2.5	CB70
5	167.6	117.9	3.9	CB85
5	170.1	115.0	0.9	CB50
4	225.4	158.6	2.9	CB85
4	227.5	153.8	1.8	CB70
3	286.4	169.9	1.9	CB85
3	295	170.9	1.1	CB70
3	338.9	168.3	1.1	CB70
3	342.1	179.3	1.8	CB85
2	393.8	195.6	0.9	CB70
2	394.1	206.6	1.6	CB85
2	460	241.1	1.4	CB85
2	464.3	230.6	0.8	CB70

0.18 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	20.1	2.4	CB40
58	48.3	22.8	3.9	CB50
55	50.5	22.9	2.1	CB40
54	52.1	24.6	3.6	CB50
48	58.2	26.4	2.0	CB40
46	61.0	28.8	3.3	CB50
41	68.0	30.9	1.7	CB40
38	73.3	29.7	3.1	CB50
34	82.7	32.0	1.6	CB40
31	90.2	36.5	2.5	CB50
29	97.2	39.4	2.3	CB50
26	108.7	41.4	1.3	CB40
25	110.3	44.7	4.0	CB70
25	113.9	45.5	2.1	CB50
22	126.9	48.3	1.1	CB40
22	130	52.7	3.4	CB70
17	165.1	52.7	0.8	CB40
17	166.1	60.2	3.2	CB70
16	170.1	60.6	1.4	CB50
14	199.3	69.7	1.2	CB50
12	225.4	83.0	4.2	CB85
12	227.5	79.6	2.5	CB70
11	261.9	69.1	0.9	CB50
10	286.4	86.2	2.8	CB85
9	295	83.3	1.7	CB70
8	338.9	95.7	1.5	CB70

0.18 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 2800 min^{-1}				
8	342.1	102.9	2.4	CB85
7	393.8	108.8	1.4	CB70
7	394.1	113.7	2.2	CB85
6	460	132.7	1.9	CB85
6	464.3	128.3	1.2	CB70
n_1 = 1400 min^{-1}				
32	44.3	39.2	1.5	CB40
29	48.3	44.5	2.2	CB50
28	50.5	44.6	1.3	CB40
28	50.8	46.2	4.4	CB70
27	52.1	48.0	2.1	CB50
24	58.2	51.5	1.1	CB40
24	59.1	53.7	3.8	CB70
23	61.0	56.2	1.8	CB50
21	68.0	60.1	1.0	CB40
20	69.6	63.2	3.2	CB70
19	73.3	56.7	1.8	CB50
17	82.6	63.9	3.2	CB70
17	82.7	60.9	1.0	CB40
16	90.2	69.8	1.4	CB50
14	97.2	75.2	1.3	CB50
13	110.3	85.3	2.4	CB70
12	113.9	88.1	1.1	CB50
11	128.8	101.2	3.8	CB85
11	130.0	100.6	2.0	CB70
8	166.1	112.2	2.0	CB70
8	167.6	117.3	3.3	CB85
8	170.1	112.8	0.9	CB50
6	225.4	157.8	2.5	CB85
6	227.5	153.6	1.5	CB70
5	286.4	151.2	1.9	CB85
5	295.0	152.1	1.1	CB70
4	338.9	174.8	0.9	CB70
4	342.1	180.6	1.6	CB85
4	393.8	203.1	0.8	CB70
4	394.1	208.1	1.4	CB85
3	460	242.9	1.2	CB85
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	61.6	6.5	CB85
20	44.3	62.6	3.3	CB70
19	48.3	67.3	1.5	CB50
18	50.8	68.9	3.8	CB70

0.18 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 900 min^{-1}				
17	52.1	72.6	1.4	CB50
15	59.1	80.1	3.3	CB70
15	61.0	85.1	1.2	CB50
13	69.6	94.4	2.8	CB70
12	73.3	88.2	1.1	CB50
11	82.6	99.4	2.6	CB70
10	90.2	99.9	1.0	CB50
9	97.2	107.7	0.9	CB50
8	110.3	122.2	2.1	CB70
8	110.4	122.3	3.8	CB85
8	113.9	126.2	0.8	CB50
7	128.8	142.7	3.2	CB85
7	130.0	144.0	1.8	CB70
5	166.1	155.5	1.8	CB70
5	167.6	163.3	2.8	CB85
4	225.4	219.6	2.1	CB85
4	227.5	212.9	1.3	CB70
3	286.4	235.2	1.4	CB85
3	295.0	236.6	0.8	CB70
3	338.9	233.0	0.8	CB70
3	342.1	248.3	1.3	CB85

0.25 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	28.0	1.8	CB40
58	48.3	31.7	2.8	CB50
55	50.5	31.9	1.5	CB40
54	52.1	34.2	2.6	CB50
48	58.2	36.7	1.4	CB40
47	59.1	38.3	4.7	CB70
46	61.0	40.1	2.3	CB50
41	68.0	42.9	1.2	CB40
40	69.6	45.1	4.0	CB70
38	73.3	41.3	2.2	CB50
34	82.6	47.2	3.6	CB70
34	82.7	44.4	1.1	CB40
31	90.2	50.8	1.8	CB50
29	97.2	54.7	1.7	CB50
26	108.7	57.5	0.9	CB40
25	110.3	62.1	2.9	CB70
25	113.9	63.1	1.5	CB50
22	126.9	67.1	0.8	CB40

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.25 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
22	130.0	73.2	2.5	CB70
17	166.1	83.6	2.3	CB70
17	167.6	87.2	3.8	CB85
16	170.1	84.1	1.0	CB50
14	199.3	96.9	0.9	CB50
12	225.4	115.3	3.0	CB85
12	227.5	110.6	1.8	CB70
10	286.4	119.7	2.0	CB85
9	295	115.7	1.2	CB70
8	338.9	132.9	1.1	CB70
8	342.1	142.9	1.7	CB85
7	393.8	151.1	1.0	CB70
7	394.1	157.9	1.6	CB85
6	460.0	184.3	1.4	CB85
6	464.3	178.2	0.8	CB70
n_1 = 1400 min^{-1}				
32	44.3	55.9	3.7	CB70
29	48.3	61.8	1.6	CB50
28	50.8	64.1	3.2	CB70
27	52.1	66.6	1.5	CB50
24	59.1	74.6	2.7	CB70
23	61.0	78.0	1.3	CB50
20	69.0	88.3	4.6	CB85
20	69.6	87.8	2.3	CB70
19	73.3	78.8	1.3	CB50
17	80.2	87.5	4.4	CB85
17	82.6	88.7	2.3	CB70
16	90.2	96.9	1.0	CB50
14	97.2	104.4	1.0	CB50
13	110.3	118.5	1.7	CB70
13	110.4	120.5	3.2	CB85
12	113.9	122.4	0.8	CB50
11	128.8	140.6	2.7	CB85
11	130	139.7	1.4	CB70
8	166.1	155.8	1.4	CB70
8	167.6	162.9	2.4	CB85
6	225.4	219.1	1.8	CB85
6	227.5	213.4	1.0	CB70
5	286.4	210.0	1.3	CB85
5	295	211.3	0.8	CB70
4	342.1	250.9	1.1	CB85
4	394.1	289.0	1.0	CB85
3	460	337.3	0.8	CB85

4.8 CB Gearmotors performances

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.25 kW				
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	85.6	4.7	CB85
20	44.3	87.0	2.4	CB70
19	48.3	93.5	1.1	CB50
18	50.8	95.7	2.7	CB70
17	52.1	100.9	1.0	CB50
15	59.1	111.3	2.4	CB70
15	59.1	112.9	4.1	CB85
15	61.0	118.1	0.8	CB50
13	69.0	131.8	3.5	CB85
13	69.6	131.1	2.0	CB70
12	73.3	122.5	0.8	CB50
11	80.2	136.2	3.4	CB85
11	82.6	138.0	1.8	CB70
8	110.3	169.7	1.5	CB70
8	110.4	169.9	2.7	CB85
7	128.8	198.2	2.3	CB85
7	130.0	200.0	1.3	CB70
5	166.1	215.9	1.3	CB70
5	167.6	226.7	2.0	CB85
4	225.4	304.9	1.5	CB85
4	227.5	295.7	0.9	CB70
3	286.4	326.7	1.0	CB85
3	342.1	344.9	0.9	CB85
2	394.1	397.3	0.8	CB85
0.37 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	42.5	4.0	CB70
58	48.3	46.9	1.9	CB50
55	50.8	48.7	3.5	CB70
54	52.1	50.6	1.8	CB50
47	59.1	56.7	3.2	CB70
46	61.0	59.3	1.6	CB50
40	69.6	66.8	2.7	CB70
38	73.3	61.1	1.5	CB50
34	82.6	69.8	2.4	CB70
31	90.2	75.1	1.2	CB50
29	97.2	81.0	1.1	CB50
25	110.3	91.9	2.0	CB70
25	110.4	93.3	3.6	CB85
25	113.9	93.4	1.0	CB50
22	128.8	108.9	3.1	CB85
22	130	108.3	1.7	CB70

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.37 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
17	166.1	123.7	1.5	CB70
17	167.6	129.0	2.6	CB85
12	225.4	170.7	2.0	CB85
12	227.5	163.6	1.2	CB70
10	286.4	177.1	1.4	CB85
9	295	171.2	0.8	CB70
8	342.1	211.5	1.1	CB85
7	394.1	233.7	1.1	CB85
6	460	272.8	0.9	CB85
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	81.4	5.0	CB85
32	44.3	82.7	2.5	CB70
29	48.3	91.4	1.1	CB50
28	50.8	94.9	2.2	CB70
27	51.3	97.1	4.2	CB85
27	52.1	98.6	1.0	CB50
24	59.1	110.4	1.9	CB70
24	59.1	111.9	3.6	CB85
23	61.0	115.5	0.9	CB50
20	69.0	130.6	3.1	CB85
20	69.6	130.0	1.6	CB70
19	73.3	116.6	0.9	CB50
17	80.2	129.5	2.9	CB85
17	82.6	131.3	1.5	CB70
13	110.3	175.4	1.2	CB70
13	110.4	178.3	2.1	CB85
11	128.8	208.1	1.8	CB85
11	130	206.7	1.0	CB70
8	166.1	230.6	1.0	CB70
8	167.6	241.1	1.6	CB85
6	225.4	324.3	1.2	CB85
5	286.4	310.8	0.9	CB85
4	342.1	371.3	0.8	CB85
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	126.6	3.2	CB85
20	44.3	128.7	1.6	CB70
18	50.8	141.6	1.9	CB70
18	51.3	145.0	3.2	CB85
15	59.1	164.7	1.6	CB70
15	59.1	167.1	2.8	CB85
13	69.0	195.0	2.4	CB85
13	69.6	194.0	1.4	CB70

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.37 kW				
n_1 = 900 min^{-1}				
11	80.2	201.5	2.3	CB85
11	80.2	214.1	4.5	CB110
11	82.6	204.3	1.2	CB70
8	110.3	251.2	1.0	CB70
8	110.4	251.4	1.8	CB85
8	110.4	268.7	3.6	CB110
7	128.8	293.3	1.6	CB85
7	128.8	313.5	3.1	CB110
7	130.0	296.0	0.9	CB70
5	166.1	319.5	0.9	CB70
5	167.6	335.6	1.4	CB85
5	167.6	361.9	2.7	CB110
4	225.4	451.3	1.0	CB85
4	225.4	486.7	2.0	CB110
3	286.4	539.7	1.2	CB110
3	342.1	550.7	1.2	CB110
2	394.1	634.4	1.0	CB110
2	460	740.5	0.9	CB110
0.55 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
63	44.3	63.2	2.7	CB70
58	48.3	69.8	1.3	CB50
55	50.8	72.4	2.3	CB70
55	51.3	74.1	4.5	CB85
54	52.1	75.3	1.2	CB50
47	59.1	84.3	2.1	CB70
47	59.1	85.4	4.1	CB85
46	61.0	88.1	1.1	CB50
41	69.0	99.7	3.6	CB85
40	69.6	99.2	1.8	CB70
38	73.3	90.8	1.0	CB50
35	80.2	102.3	3.3	CB85
34	82.6	103.8	1.6	CB70
31	90.2	111.7	0.8	CB50
29	97.2	120.3	0.8	CB50
25	110.3	136.6	1.3	CB70
25	110.4	138.8	2.4	CB85
22	128.8	161.9	2.1	CB85
22	130.0	161.0	1.1	CB70
17	166.1	183.8	1.0	CB70
17	167.6	191.8	1.7	CB85

4.8 CB Gearmotors performances

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.55 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
12	225.4	253.7	1.4	CB85
12	227.5	243.3	0.8	CB70
10	286.4	263.3	0.9	CB85
8	342.1	314.5	0.8	CB85
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	121.0	3.3	CB85
32	44.3	123.0	1.7	CB70
28	50.8	141.0	1.5	CB70
27	51.3	144.3	2.8	CB85
24	59.1	164.1	1.2	CB70
24	59.1	166.3	2.4	CB85
20	69.0	194.2	2.1	CB85
20	69.0	196.7	3.9	CB110
20	69.6	193.2	1.1	CB70
17	80.2	192.6	2.0	CB85
17	80.2	204.6	3.9	CB110
17	82.6	195.2	1.0	CB70
13	110.3	260.7	0.8	CB70
13	110.4	265.1	1.4	CB85
13	110.4	281.7	2.8	CB110
11	128.8	309.3	1.2	CB85
11	128.8	328.6	2.4	CB110
8	167.6	358.4	1.1	CB85
8	167.6	383.6	2.0	CB110
6	225.4	482.0	0.8	CB85
6	225.4	515.8	1.5	CB110
5	286.4	515.8	1.1	CB110
4	342.1	616.1	0.9	CB110
4	394.1	709.7	0.8	CB110
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	188.2	2.1	CB85
21	43.0	190.7	4.0	CB110
20	44.3	191.3	1.1	CB70
18	50.8	210.5	1.2	CB70
18	51.3	215.6	2.1	CB85
18	51.3	218.6	4.4	CB110
15	59.1	244.9	1.1	CB70
15	59.1	248.3	1.9	CB85
15	59.1	251.8	3.8	CB110
13	69.0	289.9	1.6	CB85
13	69.0	294.0	3.3	CB110
13	69.6	288.4	0.9	CB70
11	80.2	299.6	1.5	CB85

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
0.55 kW				
n_1 = 900 min^{-1}				
11	80.2	318.3	3.0	CB110
11	82.6	303.7	0.8	CB70
8	110.4	373.7	1.2	CB85
8	110.4	399.5	2.4	CB110
7	128.8	436.0	1.1	CB85
7	128.8	466.0	2.1	CB110
5	167.6	498.8	0.9	CB85
5	167.6	538.0	1.8	CB110
4	225.4	723.5	1.3	CB110
3	286.4	802.3	0.8	CB110
3	342.1	818.6	0.8	CB110
0.75 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	84.7	3.9	CB85
63	44.3	86.1	2.0	CB70
58	48.3	95.1	0.9	CB50
55	50.8	98.8	1.7	CB70
55	51.3	101.0	3.3	CB85
54	52.1	102.6	0.9	CB50
47	59.1	114.9	1.6	CB70
47	59.1	116.4	3.0	CB85
46	61.0	120.2	0.8	CB50
41	69.0	135.9	2.6	CB85
40	69.6	135.3	1.3	CB70
35	80.2	139.5	2.4	CB85
34	82.6	141.6	1.2	CB70
25	110.3	186.2	1.0	CB70
25	110.4	189.2	1.8	CB85
25	110.4	200.5	3.5	CB110
22	128.8	220.7	1.5	CB85
22	128.8	233.9	2.9	CB110
22	130.0	219.5	0.8	CB70
17	166.1	250.7	0.8	CB70
17	167.6	261.5	1.3	CB85
17	167.6	278.7	2.5	CB110
12	225.4	345.9	1.0	CB85
12	225.4	369.0	1.4	CB110
10	286.4	381.0	1.3	CB110
8	342.1	455.1	1.1	CB110
7	394.1	514.1	1.0	CB110
6	460.0	600.1	0.9	CB110

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

4.8 CB Gearmotors performances

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

0.75 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	165.0	2.4	CB85
32	44.3	167.7	1.2	CB70
28	50.8	192.3	1.1	CB70
27	51.3	196.8	2.0	CB85
27	51.3	199.5	3.9	CB110
24	59.1	223.7	0.9	CB70
24	59.1	226.8	1.8	CB85
24	59.1	229.8	3.3	CB110
20	69.0	264.8	1.5	CB85
20	69.0	268.3	2.9	CB110
20	69.6	263.5	0.8	CB70
17	80.2	262.6	1.5	CB85
17	80.2	279.0	2.9	CB110
17	82.6	266.2	0.8	CB70
13	110.4	361.5	1.1	CB85
13	110.4	384.1	2.1	CB110
11	128.8	421.7	0.9	CB85
11	128.8	448.1	1.8	CB110
8	167.6	488.7	0.8	CB85
8	167.6	523.0	1.5	CB110
6	225.4	703.4	1.1	CB110
5	286.4	703.3	0.8	CB110
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	256.7	1.6	CB85
21	43.0	260.1	3.0	CB110
20	44.3	260.9	0.8	CB70
18	50.8	287.0	0.9	CB70
18	51.3	293.9	1.6	CB85
18	51.3	298.0	3.2	CB110
15	59.1	333.9	0.8	CB70
15	59.1	338.6	1.4	CB85
15	59.1	343.3	2.8	CB110
13	69.0	395.4	1.2	CB85
13	69.0	400.9	2.4	CB110
11	80.2	408.5	1.1	CB85
11	80.2	434.0	2.2	CB110
8	110.4	509.6	0.9	CB85
8	110.4	544.7	1.8	CB110
7	128.8	594.5	0.8	CB85
7	128.8	635.5	1.5	CB110
5	167.6	733.6	1.3	CB110
4	225.4	986.6	1.0	CB110

0.95 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	107.3	3.1	CB85
63	44.3	109.1	1.6	CB70
55	50.8	125.1	1.4	CB70
55	51.3	128.0	2.6	CB85
47	59.1	145.5	1.2	CB70
47	59.1	147.5	2.4	CB85
41	69.0	172.2	2.1	CB85
41	69.0	174.4	3.8	CB110
40	69.6	171.4	1.1	CB70
35	80.2	176.7	1.9	CB85
35	80.2	184.5	3.8	CB110
34	82.6	179.3	0.9	CB70
25	110.3	235.9	0.8	CB70
25	110.4	239.7	1.4	CB85
25	110.4	254.0	2.8	CB110
22	128.8	279.6	1.2	CB85
22	128.8	296.3	2.3	CB110
17	167.6	331.3	1.0	CB85
17	167.6	353.0	2.0	CB110
12	225.4	438.2	0.8	CB85
12	225.4	467.4	1.1	CB110
10	286.4	482.6	1.0	CB110
8	342.1	576.4	0.9	CB110
7	394.1	651.2	0.8	CB110
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	209.0	1.9	CB85
33	43.0	211.8	3.6	CB110
32	44.3	212.4	1.0	CB70
28	50.8	243.6	0.8	CB70
27	51.3	249.3	1.6	CB85
27	51.3	252.7	3.0	CB110
24	59.1	287.2	1.4	CB85
24	59.1	291.1	2.6	CB110
20	69.0	335.4	1.2	CB85
20	69.0	339.8	2.3	CB110
17	80.2	332.6	1.1	CB85
17	80.2	353.4	2.3	CB110
13	110.4	457.9	0.8	CB85
13	110.4	486.5	1.6	CB110
11	128.8	567.6	1.4	CB110
8	167.6	662.5	1.2	CB110
6	225.4	891.0	0.9	CB110

0.95 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	325.1	1.2	CB85
21	43.0	329.4	2.3	CB110
18	51.3	372.3	1.2	CB85
18	51.3	377.5	2.5	CB110
15	59.1	428.9	1.1	CB85
15	59.1	434.9	2.2	CB110
13	69.0	500.8	0.9	CB85
13	69.0	507.8	1.9	CB110
11	80.2	517.4	0.9	CB85
11	80.2	549.8	1.7	CB110
8	110.4	690.0	1.4	CB110
7	128.8	805.0	1.2	CB110
5	167.6	929.2	1.1	CB110
4	225.4	1249.7	0.8	CB110

1.1 kW

n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	124.2	2.7	CB85
63	44.3	126.3	1.3	CB70
55	50.8	144.8	1.2	CB70
55	51.3	148.2	2.2	CB85
55	51.3	150.1	4.2	CB110
47	59.1	168.5	1.1	CB70
47	59.1	170.7	2.1	CB85
47	59.1	172.9	3.9	CB110
41	69.0	199.3	1.8	CB85
41	69.0	201.9	3.3	CB110
40	69.6	198.5	0.9	CB70
35	80.2	204.6	1.7	CB85
35	80.2	213.6	3.3	CB110
34	82.6	207.6	0.8	CB70
25	110.4	277.5	1.2	CB85
25	110.4	294.1	2.4	CB110
22	128.8	323.8	1.0	CB85
22	128.8	343.1	1.9	CB110
17	167.6	383.6	0.9	CB85
17	167.6	408.7	1.7	CB110
12	225.4	541.2	0.9	CB110
10	286.4	558.7	0.9	CB110
8	342.1	667.4	0.8	CB110

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
1.1 kW				
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	242.0	1.7	CB85
33	43.0	245.2	3.1	CB110
32	44.3	246.0	0.8	CB70
27	51.3	288.7	1.4	CB85
27	51.3	292.5	2.6	CB110
24	59.1	332.6	1.2	CB85
24	59.1	337.0	2.3	CB110
20	69.0	388.3	1.0	CB85
20	69.0	393.5	2.0	CB110
17	80.2	385.1	1.0	CB85
17	80.2	409.2	1.9	CB110
13	110.4	563.3	1.4	CB110
11	128.8	657.2	1.2	CB110
8	167.6	767.1	1.0	CB110
6	225.4	1031.7	0.8	CB110
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	376.4	1.1	CB85
21	43.0	381.4	2.0	CB110
18	51.3	431.1	1.1	CB85
18	51.3	437.1	2.2	CB110
15	59.1	496.7	0.9	CB85
15	59.1	503.6	1.9	CB110
13	69.0	579.9	0.8	CB85
13	69.0	587.9	1.6	CB110
11	80.2	599.1	0.8	CB85
11	80.2	636.6	1.5	CB110
8	110.4	798.9	1.2	CB110
7	128.8	932.1	1.0	CB110
5	167.6	1075.9	0.9	CB110
1.5 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	169.4	2.0	CB85
65	43.0	171.6	3.7	CB110
63	44.3	172.2	1.0	CB70
55	50.8	197.5	0.9	CB70
55	51.3	202.1	1.6	CB85
55	51.3	204.7	3.1	CB110
47	59.1	229.8	0.8	CB70
47	59.1	232.8	1.5	CB85
47	59.1	235.8	2.9	CB110

4.8 CB Gearmotors performances

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
1.5 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
35	80.2	409.2	0.8	CB85 *
65	43.0	251.7	2.5	CB110
55	51.3	300.2	2.1	CB110
47	59.1	345.9	1.9	CB110
41	69.0	403.8	1.6	CB110
35	80.2	427.3	1.7	CB110
25	110.4	588.2	1.2	CB110
22	128.8	686.2	1.0	CB110
17	167.6	817.4	0.9	CB110
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	330.0	1.2	CB85
33	43.0	334.4	2.3	CB110
27	51.3	393.7	1.0	CB85
27	51.3	398.9	1.9	CB110
24	59.1	453.5	0.9	CB85
24	59.1	459.6	1.7	CB110
20	69.0	529.5	0.8	CB85
20	69.0	536.6	1.4	CB110
17	80.2	558.0	1.4	CB110
13	110.4	768.1	1.0	CB110
11	128.8	896.2	0.9	CB110
8	167.6	1046.1	0.8	CB110
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	520.2	1.5	CB110
18	51.3	596.1	1.6	CB110
15	59.1	686.7	1.4	CB110
13	69.0	801.7	1.2	CB110
11	80.2	868.0	1.1	CB110
8	110.4	1089.5	0.9	CB110
7	128.8	1271.0	0.8	CB110
1.8 kW				
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	396.0	1.0	CB85
33	43.0	401.3	1.9	CB110
27	51.3	472.4	0.9	CB85
27	51.3	478.7	1.6	CB110
24	59.1	551.5	1.4	CB110
20	69.0	643.9	1.2	CB110

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
1.8 kW				
n_1 = 1400 min^{-1}				
17	80.2	669.6	1.2	CB110
13	110.4	921.8	0.9	CB110
2.2 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	248.4	1.3	CB85
55	51.3	296.4	1.1	CB85
47	59.1	341.5	1.0	CB85
41	69.0	398.7	0.9	CB85
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	490.4	1.6	CB110
27	51.3	585.1	1.3	CB110
24	59.1	674.1	1.1	CB110
20	69.0	787.0	1.0	CB110
17	80.2	818.4	1.0	CB110
n_1 = 900 min^{-1}				
21	43.0	762.9	1.0	CB110
18	51.3	874.2	1.1	CB110
15	59.1	1007.1	1.0	CB110
13	69.0	1175.9	0.8	CB110
11	80.2	1273.1	0.8	CB110
3 kW				
n_1 = 2800 min^{-1}				
65	43.0	343.2	1.8	CB110
55	51.3	409.4	1.5	CB110
47	59.1	471.7	1.4	CB110
41	69.0	550.7	1.2	CB110
35	80.2	582.6	1.2	CB110
25	110.4	802.0	0.9	CB110
n_1 = 1400 min^{-1}				
33	43.0	668.8	1.1	CB110
27	51.3	797.9	1.0	CB110
24	59.1	919.2	0.8	CB110

4.8 Technická data převodovek s elektromotorem CB

4.8 CB Gearmotors performances

4.8 Leistungen der CB Getriebemotoren

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	CB
4 kW				
n_1 = **2800** min^{-1}				
65	43.0	457.6	1.4	**CB110**
55	51.3	545.9	1.2	**CB110**
47	59.1	628.9	1.1	**CB110**
41	69.0	734.3	0.9	**CB110**
35	80.2	776.9	0.9	**CB110***
n_1 = **1400** min^{-1}				
33	43.0	891.7	0.9	**CB110***

Poznámka:
Uvedené výkony jsou odvozeny z mechanické únosnosti převodovek. U převodovek označených (*) je rovněž nutné ověřit teplotní kapacitu viz. kapitola 1.7.

NOTE.
The indicated power is based on the mechanical capacities of the gearboxes. For the gearboxes marked with (*) it is aslo necessary to obey the therminal capacity like shown on chapter 1.7.

HINWEIS.
Die Leistungsangaben beziehen sich auf die mecanische Belasbarkeit der Getriebe. Bei den mit (*) gekennzeichneten Getrieben ist außerdem die thermische Leistungsgrenze zu beachten (s. Kap. 1.7).