2.8 Technická data převodovek RMI

2.8 *RMI Gearmotors performances*

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

0.09 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	3.5	4.4	RMI 28
200	7	3.6	10.3	RMI 40
140	10	4.9	3.5	RMI 28
140	10	5.0	8.4	RMI 40
93	15	6.9	2.5	RMI 28
93	15	7.1	6.0	RMI 40
70	20	8.8	1.7	RMI 28
70	20	9.0	4.2	RMI 40
50	28	11	1.7	RMI 28
50	28	12	3.8	RMI 40
35	40	15	1.1	RMI 28
35	40	15	2.7	RMI 40
29	49	17	0.9	RMI 28
29	49	17	2.2	RMI 40
25	56	19	0.8	RMI 28
25	56	19	1.9	RMI 40
20	70	20	1.4	RMI 40
18	80	22	1.2	RMI 40
14	100	28	1.0	RMI 40
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	5.3	3.4	RMI 28
129	7	5.4	8.1	RMI 40
90	10	7.4	2.7	RMI 28
90	10	7.5	6.5	RMI 40
60	15	11	2.0	RMI 28
60	15	11	4.6	RMI 40
45	20	13	1.3	RMI 28
45	20	13	3.2	RMI 40
32	28	16	1.3	RMI 28
32	28	17	2.9	RMI 40
32	28	18	5.1	RMI 50
23	40	21	0.8	RMI 28
23	40	21	2.1	RMI 40
23	40	24	3.8	RMI 50
18	49	25	1.7	RMI 40
18	49	28	3.0	RMI 50
16	56	27	1.5	RMI 40
16	56	30	2.6	RMI 50
13	70	29	1.1	RMI 40
13	70	35	2.1	RMI 50
11	80	31	1.0	RMI 40
11	80	36	1.8	RMI 50
9	100	39	0.8	RMI 40
9	100	42	1.4	RMI 50

0.13 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	5.0	3.0	RMI 28
200	7	5.2	7.1	RMI 40
140	10	7.0	2.4	RMI 28
140	10	7.2	5.8	RMI 40
93	15	10	1.8	RMI 28
93	15	10	4.1	RMI 40
70	20	13	1.2	RMI 28
70	20	13	2.9	RMI 40
50	28	16	1.2	RMI 28
50	28	17	2.6	RMI 40
50	28	17	4.6	RMI 50
35	40	21	0.8	RMI 28
35	40	21	1.9	RMI 40
35	40	23	3.4	RMI 50
29	49	25	1.5	RMI 40
29	49	27	2.6	RMI 50
25	56	27	1.3	RMI 40
25	56	30	2.3	RMI 50
20	70	29	1.0	RMI 40
20	70	35	1.8	RMI 50
18	80	31	0.8	RMI 40
18	80	36	1.6	RMI 50
14	100	43	1.2	RMI 50
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	7.6	2.4	RMI 28
129	7	7.8	5.6	RMI 40
90	10	11	1.9	RMI 28
90	10	11	4.5	RMI 40
60	15	15	1.4	RMI 28
60	15	16	3.2	RMI 40
45	20	19	0.9	RMI 28
45	20	19	2.2	RMI 40
32	28	24	0.9	RMI 28
32	28	25	2.0	RMI 40
32	28	26	3.6	RMI 50
23	40	31	1.5	RMI 40
23	40	35	2.6	RMI 50
18	49	36	1.2	RMI 40
18	49	40	2.1	RMI 50
16	56	39	1.0	RMI 40
16	56	43	1.8	RMI 50
13	70	42	0.8	RMI 40
13	70	50	1.4	RMI 50
11	80	52	1.3	RMI 50
9	100	61	1.0	RMI 50

0.18 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	7.0	2.2	RMI 28
200	7	7.1	5.2	RMI 40
140	10	9.7	1.7	RMI 28
140	10	9.9	4.2	RMI 40
93	15	14	1.3	RMI 28
93	15	14	3.0	RMI 40
70	20	18	0.9	RMI 28
70	20	18	2.1	RMI 40
50	28	22	0.8	RMI 28
50	28	23	1.9	RMI 40
50	28	24	3.3	RMI 50
35	40	29	1.4	RMI 40
35	40	32	2.5	RMI 50
29	49	34	1.1	RMI 40
29	49	38	1.9	RMI 50
25	56	37	1.0	RMI 40
25	56	41	1.7	RMI 50
20	70	48	1.3	RMI 50
18	80	50	1.2	RMI 50
14	100	59	0.9	RMI 50
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	11	4.0	RMI 40
129	7	11	7.3	RMI 50
129	7	11	12.2	RMI 63
90	10	15	3.2	RMI 40
90	10	15	5.6	RMI 50
90	10	15	9.6	RMI 63
60	15	21	2.3	RMI 40
60	15	23	3.9	RMI 50
60	15	22	6.8	RMI 63
45	20	27	1.6	RMI 40
45	20	28	3.0	RMI 50
45	20	29	5.5	RMI 63
32	28	34	1.5	RMI 40
32	28	36	2.6	RMI 50
32	28	36	4.3	RMI 63
23	40	48	1.9	RMI 50
23	40	49	3.4	RMI 63
23	40	49	3.8	RMI 70
18	49	55	1.5	RMI 50
18	49	57	2.5	RMI 63
18	49	56	3.4	RMI 70
16	56	60	1.3	RMI 50
16	56	62	2.3	RMI 63
16	56	62	3.1	RMI 70
13	70	70	1.0	RMI 50

2.8 Technická data převodovek RMI

2.8 *RMI Gearmotors performances*

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

0.18 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
13	70	72	1.8	**RMI 63**
13	70	72	2.3	**RMI 70**
11	80	72	0.9	**RMI 50**
11	80	78	1.6	**RMI 63**
11	80	76	2.1	**RMI 70**
9	100	90	1.2	**RMI 63**
9	100	90	1.6	**RMI 70**

0.25 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	10.0	6.8	**RMI 50**
140	10	14	3.0	**RMI 40**
140	10	14	5.2	**RMI 50**
93	15	20	2.1	**RMI 40**
93	15	20	3.7	**RMI 50**
70	20	25	1.5	**RMI 40**
70	20	26	2.9	**RMI 50**
50	28	32	1.4	**RMI 40**
50	28	33	2.4	**RMI 50**
35	40	45	1.8	**RMI 50**
35	40	46	3.2	**RMI 63**
29	49	53	1.4	**RMI 50**
29	49	53	2.3	**RMI 63**
29	49	53	3.1	**RMI 70**
25	56	57	1.2	**RMI 50**
25	56	59	2.1	**RMI 63**
25	56	59	2.8	**RMI 70**
20	70	67	1.0	**RMI 50**
20	70	69	1.7	**RMI 63**
20	70	68	2.2	**RMI 70**
18	80	70	0.8	**RMI 50**
18	80	75	1.5	**RMI 63**
18	80	74	1.9	**RMI 70**
14	100	87	1.1	**RMI 63**
14	100	87	1.5	**RMI 70**
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	15	2.9	**RMI 40**
129	7	15	5.3	**RMI 50**
90	10	21	2.3	**RMI 40**
90	10	21	4.0	**RMI 50**
60	15	30	1.6	**RMI 40**
60	15	31	2.8	**RMI 50**
45	20	37	1.2	**RMI 40**
45	20	39	2.2	**RMI 50**

0.25 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
32	28	48	1.0	**RMI 40**
32	28	50	1.8	**RMI 50**
32	28	51	3.1	**RMI 63**
23	40	67	1.4	**RMI 50**
23	40	68	2.4	**RMI 63**
23	40	68	2.7	**RMI 70**
18	49	77	1.1	**RMI 50**
18	49	79	1.8	**RMI 63**
18	49	78	2.4	**RMI 70**
16	56	83	0.9	**RMI 50**
16	56	86	1.7	**RMI 63**
16	56	86	2.2	**RMI 70**
13	70	100	1.3	**RMI 63**
13	70	100	1.7	**RMI 70**
11	80	108	1.1	**RMI 63**
11	80	106	1.5	**RMI 70**
9	100	125	0.9	**RMI 63**
9	100	125	1.2	**RMI 70**

0.37 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	15	2.5	**RMI 40**
200	7	15	4.6	**RMI 50**
140	10	20	2.0	**RMI 40**
140	10	21	3.5	**RMI 50**
93	15	29	1.4	**RMI 40**
93	15	30	2.5	**RMI 50**
70	20	37	1.0	**RMI 40**
70	20	38	1.9	**RMI 50**
70	20	39	3.5	**RMI 63**
50	28	47	0.9	**RMI 40**
50	28	49	1.6	**RMI 50**
50	28	50	2.7	**RMI 63**
35	40	67	1.2	**RMI 50**
35	40	68	2.1	**RMI 63**
35	40	68	2.4	**RMI 70**
29	49	78	0.9	**RMI 50**
29	49	79	1.6	**RMI 63**
29	49	79	2.1	**RMI 70**
25	56	85	0.8	**RMI 50**
25	56	88	1.5	**RMI 63**
25	56	88	1.9	**RMI 70**
20	70	102	1.1	**RMI 63**
20	70	101	1.5	**RMI 70**
18	80	111	1.0	**RMI 63**

0.37 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
18	80	109	1.3	**RMI 70**
14	100	129	1.0	**RMI 70**
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	23	3.6	**RMI 50**
90	10	32	2.7	**RMI 50**
60	15	47	1.9	**RMI 50**
60	15	46	3.3	**RMI 63**
45	20	58	1.5	**RMI 50**
45	20	59	2.7	**RMI 63**
45	20	59	3.0	**RMI 70**
32	28	74	1.2	**RMI 50**
32	28	75	2.1	**RMI 63**
32	28	75	2.3	**RMI 70**
23	40	101	1.6	**RMI 63**
23	40	101	1.8	**RMI 70**
23	40	104	3.5	**RMI 85**
18	49	117	1.2	**RMI 63**
18	49	115	1.6	**RMI 70**
18	49	119	2.8	**RMI 85**
16	56	128	1.1	**RMI 63**
16	56	128	1.5	**RMI 70**
16	56	136	2.4	**RMI 85**
13	70	148	0.9	**RMI 63**
13	70	148	1.1	**RMI 70**
13	70	157	1.9	**RMI 85**
11	80	157	1.0	**RMI 70**
11	80	170	1.6	**RMI 85**
9	100	196	1.2	**RMI 85**
9	100	196	1.2	**RMI 85**

0.55 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	22	3.1	**RMI 50**
200	7	22	5.2	**RMI 63**
140	10	31	2.4	**RMI 50**
140	10	31	4.1	**RMI 63**
93	15	45	1.7	**RMI 50**
93	15	45	2.9	**RMI 63**
93	15	45	3.2	**RMI 70**
70	20	57	1.3	**RMI 50**
70	20	58	2.4	**RMI 63**
70	20	58	2.6	**RMI 70**
50	28	74	1.1	**RMI 50**
50	28	75	1.8	**RMI 63**

2.8 Technická data převodovek RMI

2.8 RMI Gearmotors performances

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

0.55 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
50	28	75	2.0	RMI 70
35	40	101	1.4	RMI 63
35	40	101	1.6	RMI 70
35	40	104	3.0	RMI 85
29	49	118	1.1	RMI 63
29	49	118	1.4	RMI 70
29	49	119	2.4	RMI 85
25	56	130	1.0	RMI 63
25	56	130	1.3	RMI 70
25	56	139	2.0	RMI 85
20	70	150	1.0	RMI 70
20	70	160	1.6	RMI 85
18	80	162	0.9	RMI 70
18	80	174	1.4	RMI 85
14	100	199	1.1	RMI 85
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	34	2.4	RMI 50
90	10	47	1.8	RMI 50
90	10	47	3.2	RMI 63
60	15	69	1.3	RMI 50
60	15	68	2.2	RMI 63
60	15	68	2.5	RMI 70
45	20	86	1.0	RMI 50
45	20	88	1.8	RMI 63
45	20	88	2.0	RMI 70
32	28	109	0.8	RMI 50
32	28	111	1.4	RMI 63
32	28	111	1.5	RMI 70
23	40	149	1.1	RMI 63
23	40	149	1.2	RMI 70
23	40	154	2.3	RMI 85
18	49	174	0.8	RMI 63
18	49	172	1.1	RMI 70
18	49	177	1.9	RMI 85
16	56	190	0.8	RMI 63
16	56	190	1.0	RMI 70
16	56	203	1.6	RMI 85
13	70	221	0.8	RMI 70
13	70	233	1.3	RMI 85
11	80	252	1.1	RMI 85
9	100	292	0.8	RMI 85

0.75 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	30	2.3	RMI 50
200	7	30	3.8	RMI 63
140	10	42	1.7	RMI 50
140	10	42	3.0	RMI 63
93	15	61	1.2	RMI 50
93	15	61	2.1	RMI 63
93	15	61	2.4	RMI 70
70	20	78	1.0	RMI 50
70	20	79	1.7	RMI 63
70	20	79	1.9	RMI 70
50	28	100	0.8	RMI 50
50	28	102	1.3	RMI 63
50	28	102	1.4	RMI 70
35	40	137	1.1	RMI 63
35	40	137	1.2	RMI 70
35	40	141	2.2	RMI 85
29	49	160	1.0	RMI 70
29	49	163	1.8	RMI 85
25	56	178	0.9	RMI 70
25	56	189	1.5	RMI 85
20	70	218	1.2	RMI 85
18	80	237	1.0	RMI 85
14	100	271	0.8	RMI 85
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	47	2.9	RMI 63
90	10	64	2.3	RMI 63
90	10	65	2.6	RMI 70
60	15	93	1.6	RMI 63
60	15	93	1.8	RMI 70
45	20	119	1.3	RMI 63
45	20	119	1.5	RMI 70
45	20	123	3.0	RMI 85
32	28	152	1.0	RMI 63
32	28	152	1.1	RMI 70
32	28	154	2.1	RMI 85
23	40	210	1.7	RMI 85
23	40	216	3.4	RMI 110
18	49	242	1.4	RMI 85
18	49	257	2.6	RMI 110
16	56	276	1.2	RMI 85
16	56	285	1.9	RMI 110
13	70	318	0.9	RMI 85
13	70	334	1.6	RMI 110
11	80	344	0.8	RMI 85
11	80	369	1.5	RMI 110
9	100	422	1.2	RMI 110

1.1 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	44	2.6	RMI 63
200	7	45	2.9	RMI 70
140	10	62	2.0	RMI 63
140	10	62	2.3	RMI 70
93	15	90	1.4	RMI 63
93	15	90	1.6	RMI 70
93	15	91	3.1	RMI 85
70	20	116	1.2	RMI 63
70	20	116	1.3	RMI 70
70	20	119	2.6	RMI 85
50	28	149	0.9	RMI 63
50	28	149	1.0	RMI 70
50	28	151	1.8	RMI 85
35	40	207	1.5	RMI 85
35	40	216	3.0	RMI 110
29	49	239	1.2	RMI 85
29	49	254	2.3	RMI 110
25	56	277	1.0	RMI 85
25	56	290	1.6	RMI 110
20	70	320	0.8	RMI 85
20	70	336	1.4	RMI 110
18	80	372	1.3	RMI 110
14	100	428	1.0	RMI 110
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	69	2.0	RMI 63
129	7	69	2.3	RMI 70
90	10	95	1.6	RMI 63
90	10	96	1.8	RMI 70
60	15	137	1.1	RMI 63
60	15	137	1.2	RMI 70
60	15	138	2.4	RMI 85
45	20	175	0.9	RMI 63
45	20	175	1.0	RMI 70
45	20	180	2.0	RMI 85
32	28	226	1.4	RMI 85
23	40	308	1.2	RMI 85
23	40	317	2.3	RMI 110
18	49	355	0.9	RMI 85
18	49	377	1.8	RMI 110
16	56	418	1.3	RMI 110
13	70	490	1.1	RMI 110
11	80	542	1.0	RMI 110
9	100	619	0.8	RMI 110

2.8 Technická data převodovek RMI

1.5 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	60	1.9	RMI 63
200	7	61	2.2	RMI 70
140	10	85	1.5	RMI 63
140	10	85	1.7	RMI 70
140	10	86	3.3	RMI 85
93	15	123	1.1	RMI 63
93	15	123	1.2	RMI 70
93	15	124	2.3	RMI 85
70	20	158	0.9	RMI 63
70	20	158	1.0	RMI 70
70	20	162	1.9	RMI 85
50	28	206	1.3	RMI 85
35	40	282	1.1	RMI 85
35	40	295	2.2	RMI 110
29	49	326	0.9	RMI 85
29	49	346	1.7	RMI 110
25	56	395	1.2	RMI 110
20	70	458	1.1	RMI 110
18	80	508	1.0	RMI 110
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	94	3.2	RMI 85
90	10	132	2.5	RMI 85
60	15	189	1.8	RMI 85
60	15	191	3.3	RMI 110
45	20	245	1.5	RMI 85
45	20	251	2.9	RMI 110
32	28	308	1.0	RMI 85
32	28	321	2.1	RMI 110
32	28	334	2.8	RMI 130
23	40	433	1.7	RMI 110
23	40	452	2.3	RMI 130
18	49	515	1.3	RMI 110
18	49	538	1.9	RMI 130
18	49	538	2.8	RMI 150
16	56	570	0.9	RMI 110
16	56	606	1.5	RMI 130
16	56	606	2.5	RMI 150
13	70	691	1.3	RMI 130
13	70	702	1.9	RMI 150
11	80	764	1.2	RMI 130
11	80	789	1.6	RMI 150
9	100	875	0.9	RMI 130
9	100	923	1.3	RMI 150

2.8 RMI Gearmotors performances

1.8 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	74	1.5	RMI 63
200	7	75	1.8	RMI 70
200	7	75	3.3	RMI 85
140	10	105	1.2	RMI 63
140	10	105	1.4	RMI 70
140	10	106	2.6	RMI 85
93	15	151	0.9	RMI 63
93	15	151	1.0	RMI 70
93	15	153	1.8	RMI 85
70	20	194	0.8	RMI 70*
70	20	199	1.6	RMI 85
50	28	254	1.1	RMI 85
35	40	348	0.9	RMI 85*
35	40	363	1.8	RMI 110
29	49	427	1.4	RMI 110
25	56	488	1.0	RMI 110
20	70	565	0.9	RMI 110
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	115	2.6	RMI 85
90	10	163	2.0	RMI 85
60	15	233	1.4	RMI 85
60	15	236	2.7	RMI 110
45	20	302	1.2	RMI 85
45	20	310	2.3	RMI 110
45	20	322	3.3	RMI 130
32	28	379	0.8	RMI 85*
32	28	396	1.7	RMI 110
32	28	412	2.3	RMI 130
23	40	534	1.4	RMI 110
23	40	558	1.9	RMI 130
23	40	573	2.8	RMI 150
18	49	635	1.1	RMI 110
18	49	664	1.5	RMI 130
18	49	664	2.3	RMI 150
16	56	748	1.3	RMI 130
16	56	748	2.0	RMI 150
13	70	852	1.1	RMI 130
13	70	866	1.6	RMI 150
11	80	942	0.9	RMI 130
11	80	974	1.3	RMI 150
9	100	1139	1.0	RMI 150

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

2.2 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	89	1.5	RMI 70
200	7	89	2.8	RMI 85
140	10	125	1.1	RMI 70
140	10	126	2.2	RMI 85
93	15	180	0.8	RMI 70*
93	15	182	1.6	RMI 85
70	20	237	1.3	RMI 85
70	20	243	2.5	RMI 110
70	20	249	3.7	RMI 130
50	28	303	0.9	RMI 85*
50	28	315	1.8	RMI 110
50	28	319	2.5	RMI 130
35	40	432	1.5	RMI 110
35	40	438	2.1	RMI 130
35	40	450	3.1	RMI 150
29	49	507	1.1	RMI 110
29	49	515	1.7	RMI 130
29	49	522	2.5	RMI 150
25	56	580	0.8	RMI 110
25	56	580	1.4	RMI 130
25	56	613	2.1	RMI 150
20	70	704	1.2	RMI 130
20	70	704	1.7	RMI 150
18	80	768	1.0	RMI 130
18	80	792	1.4	RMI 150
14	100	930	1.1	RMI 150
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	137	2.2	RMI 85
129	7	139	4.2	RMI 110
90	10	194	1.7	RMI 85
90	10	196	3.3	RMI 110
60	15	277	1.2	RMI 85
60	15	280	2.3	RMI 110
60	15	291	3.4	RMI 130
45	20	360	1.0	RMI 85
45	20	369	2.0	RMI 110
45	20	383	2.8	RMI 130
32	28	471	1.4	RMI 110
32	28	490	1.9	RMI 130
32	28	484	3.1	RMI 150
23	40	635	1.2	RMI 110
23	40	663	1.6	RMI 130
23	40	682	2.4	RMI 150
18	49	755	0.9	RMI 110
18	49	789	1.3	RMI 130

2.8 Technická data převodovek RMI

2.8 *RMI Gearmotors performances*

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

2.2 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
18	49	789	1.9	**RMI 150**
16	56	889	1.1	**RMI 130**
16	56	889	1.7	**RMI 150**
13	70	1013	0.9	**RMI 130**
13	70	1029	1.3	**RMI 150**
11	80	1121	0.8	**RMI 130**
11	80	1158	1.1	**RMI 150**
9	100	1354	0.9	**RMI 150**

3 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	122	1.2	**RMI 70***
200	7	122	2.0	**RMI 85**
140	10	170	0.8	**RMI 70***
140	10	172	1.6	**RMI 85**
93	15	249	1.1	**RMI 85 ***
93	15	252	2.1	**RMI 110**
93	15	258	3.3	**RMI 130**
70	20	323	1.0	**RMI 85***
70	20	332	1.9	**RMI 110**
70	20	340	2.7	**RMI 130**
50	28	430	1.3	**RMI 110**
50	28	435	1.8	**RMI 130**
50	28	435	2.9	**RMI 150**
35	40	589	1.1	**RMI 110**
35	40	598	1.5	**RMI 130**
35	40	614	2.3	**RMI 150**
29	49	692	0.8	**RMI 110***
29	49	702	1.3	**RMI 130**
29	49	712	1.9	**RMI 150**
25	56	791	1.0	**RMI 130**
25	56	837	1.6	**RMI 150**
20	70	960	0.8	**RMI 130**
20	70	960	1.2	**RMI 150**
18	80	1081	1.1	**RMI 150**
14	100	1269	0.8	**RMI 150**
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	194	4.4	**RMI 130**
129	7	194	6.7	**RMI 150**
90	10	271	3.5	**RMI 130**
90	10	274	5.2	**RMI 150**
60	15	396	2.5	**RMI 130**
60	15	396	3.8	**RMI 150**

3 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
45	20	522	2.1	**RMI 130**
45	20	522	3.2	**RMI 150**
32	28	669	1.4	**RMI 130**
32	28	660	2.3	**RMI 150**
32	28	686	3.2	**RMI 180**
23	40	930	1.8	**RMI 150**
23	40	930	2.5	**RMI 180**
18	49	1076	1.4	**RMI 150**
18	49	1123	2.2	**RMI 180**
16	56	1212	1.2	**RMI 150**
16	56	1266	1.9	**RMI 180**
13	70	1404	1.0	**RMI 150**
13	70	1471	1.5	**RMI 180**
11	80	1655	1.3	**RMI 180**
9	100	1942	1.0	**RMI 180**

4 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	162	1.5	**RMI 85***
200	7	164	2.9	**RMI 110**
140	10	229	1.2	**RMI 85***
140	10	232	2.3	**RMI 110**
140	10	237	3.3	**RMI 130**
93	15	332	0.9	**RMI 85***
93	15	336	1.6	**RMI 110**
93	15	344	2.4	**RMI 130**
70	20	442	1.4	**RMI 110**
70	20	453	2.0	**RMI 130**
70	20	458	3.1	**RMI 150**
50	28	573	1.0	**RMI 110***
50	28	581	1.4	**RMI 130**
50	28	581	2.2	**RMI 150**
35	40	786	0.8	**RMI 110***
35	40	797	1.1	**RMI 130**
35	40	819	1.7	**RMI 150**
29	49	936	0.9	**RMI 130***
29	49	949	1.4	**RMI 150**
25	56	1115	1.2	**RMI 150**
20	70	1280	0.9	**RMI 150**
18	80	1441	0.8	**RMI 150**

4 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	258	3.3	**RMI 130**
129	7	258	5.0	**RMI 150**
90	10	361	2.6	**RMI 130**
90	10	365	3.9	**RMI 150**
60	15	528	1.9	**RMI 130**
60	15	528	2.8	**RMI 150**
45	20	696	1.5	**RMI 130**
45	20	696	2.4	**RMI 150**
45	20	705	3.4	**RMI 180**
32	28	891	1.1	**RMI 130**
32	28	879	1.7	**RMI 150**
32	28	915	2.4	**RMI 180**
23	40	1239	1.3	**RMI 150**
23	40	1239	1.9	**RMI 180**
18	49	1435	1.1	**RMI 150**
18	49	1497	1.6	**RMI 180**
16	56	1616	0.9	**RMI 150**
16	56	1688	1.4	**RMI 180**
13	70	1961	1.1	**RMI 180**
11	80	2207	0.9	**RMI 180**

5.5 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	231	3.1	**RMI 130**
200	7	231	4.6	**RM I150**
140	10	326	2.4	**RMI 130**
140	10	326	3.6	**RMI 150**
93	15	473	1.8	**RMI 130**
93	15	478	2.7	**RMI 150**
70	20	623	1.5	**RMI 130**
70	20	630	2.3	**RMI 150**
70	20	630	3.2	**RMI 180**
50	28	798	1.0	**RMI 130***
50	28	798	1.6	**RMI 150**
50	28	830	2.3	**RMI 180**
35	40	1126	1.2	**RMI 150**
35	40	1126	1.8	**RMI 180**
29	49	1305	1.0	**RMI 150**
29	49	1360	1.5	**RMI 180**
25	56	1534	0.9	**RMI 150**
25	56	1534	1.4	**RMI 180**
20	70	1786	1.1	**RMI 180**
18	80	2011	0.9	**RMI 180**

2.8 Technická data převodovek RMI

5.5 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	355	2.4	RMI 130
129	7	355	3.7	RMI 150
90	10	496	1.9	RMI 130
90	10	502	2.8	RMI 150
60	15	727	1.4	RMI 130
60	15	727	2.1	RMI 150
60	15	744	2.9	RMI 180
45	20	957	1.1	RMI 130
45	20	957	1.8	RMI 150
45	20	969	2.5	RMI 180
32	28	1226	0.8	RMI 130*
32	28	1209	1.2	RMI 150
32	28	1258	1.7	RMI 180
23	40	1704	1.0	RMI 150
23	40	1704	1.4	RMI 180
18	49	2059	1.2	RMI 180
16	56	2320	1.0	RMI 180
13	70	2696	0.8	RMI 180

7.5 kW

n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	315	2.2	RMI 130
200	7	315	3.4	RMI 150
140	10	445	1.8	RMI 130
140	10	445	2.7	RMI 150
140	10	450	3.7	RMI 180
93	15	645	1.3	RMI 130*
93	15	652	1.9	RMI 150
93	15	660	2.7	RMI 180
70	20	849	1.1	RMI 130*
70	20	860	1.7	RMI 150
70	20	860	2.4	RMI 180
50	28	1089	1.2	RMI 150*
50	28	1132	1.7	RMI 180
35	40	1535	0.9	RMI 150*
35	40	1535	1.3	RMI 180
29	49	1855	1.1	RMI 180
25	56	2091	1.0	RMI 180

n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	490	3.8	RMI 180
90	10	692	2.9	RMI 180
60	15	1015	2.1	RMI 180
45	20	1321	1.8	RMI 180

2.8 RMI Gearmotors performances

7.5 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 900 min^{-1}				
32	28	1716	1.3	RMI 180
23	40	2324	1.0	RMI 180
18	49	2808	0.9	RMI 180

9.2 kW

n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	387	1.8	RMI 130
200	7	387	2.8	RMI 150
200	7	391	3.9	RMI 180
140	10	546	1.4	RMI 130*
140	10	546	2.2	RMI 150
140	10	552	3.0	RMI 180
93	15	791	1.1	RMI 130*
93	15	800	1.6	RMI 150
93	15	810	2.2	RMI 180
70	20	1042	0.9	RMI 130*
70	20	1054	1.4	RMI 150
70	20	1054	1.9	RMI 180
50	28	1335	1.0	RMI 150*
50	28	1388	1.3	RMI 180
35	40	1883	1.1	RMI 180*
29	49	2276	0.9	RMI 180*
25	56	2566	0.8	RMI 180*

11 kW

n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	467	3.2	RMI 180
140	10	660	2.5	RMI 180
93	15	968	1.9	RMI 180
70	20	1261	1.6	RMI 180
50	28	1660	1.1	RMI 180*
35	40	2251	0.9	RMI 180*
29	49	2721	0.8	RMI 180*

n_1 = 900 min^{-1}				
129	7	719	2.6	RMI 180
90	10	1015	2.0	RMI 180
60	15	1488	1.4	RMI 180
45	20	1938	1.2	RMI 180
32	28	2517	0.9	RMI 180*

2.8 Leistungen der RMI Getriebemotoren

15 kW

n_2 min^{-1}	ir	T2 Nm	FS'	RMI
n_1 = 1400 min^{-1}				
200	7	637	2.4	RMI 180
140	10	900	1.8	RMI 180
93	15	1320	1.4	RMI 180
70	20	1719	1.2	RMI 180*
50	28	2263	0.8	RMI 180*

Poznámka
Uvedený výkon vychází z mechanické únosnosti převodovky. U převodovek označených (*) je také nutné dodržet teplotní kapacitu viz. kapitola 1.7.

NOTE.
The indicated power is based on the mechanical capacities of the gearboxes. For the gearboxes marked with (*) it is aslo necessary to obey the therminal capacity like shown on chapter 1.7.

HINWEIS.
Die Leistungsangaben beziehen sich auf die mecanische Belasbarkeit der Getriebe. Bei den mit (*) gekennzeichneten Getrieben ist außerdem die thermische Leistungsgrenze zu beachten (s. Kap. 1.7).